

# Postup preladenia staníc MMDS

## Podbiel, Trstená

---

Môžu nastať dva prípady. Prvý, keď nejdú len niektoré programy z programovej ponuky. V tomto prípade treba postupovať od bodu 1. Druhý prípad je, keď sa zresetuje prijímač a vymaže všetky TV stanice, ktoré mal uložené v pamäti. V takomto prípade pri zapnutí svieti na obrazovke iba logo ASNET. Tu treba začať od bodu 4.

1. Vymazanie transpondérov: Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači (ďalej DO), pomocou tlačidla **↓** prejdite na položku **INŠTALÁCIA** a stlačte **OK**.
2. V menu, ktoré sa objavilo je kurzor na položke **ÚPRAVA TRANSPONDÉRU**, stlačte **OK** na DO.
3. V tabuľke, ktorá sa objavila sa kurzor nachádza na položke **FREKVENCIA**, kde sa na pravej strane nachádza číselný údaj o frekvencii. Je potrebné zmazať frekvencie **255,0 MHz** a **263,0 MHz**. Pomocou tlačidiel **←** a **→** zvolte príslušnú frekvenciu a následne stlačením tlačidla **↓** dvakrát sa kurzor presunie na položku **ZMAŽ TP**, kde stlačíte **OK**, následne sa vás STB opýta, či chcete naozaj zmazať transpondér. Prejdite pomocou tlačidla **←** na **OK** a potvrdte tlačidlo **OK**. Rovnaký postup opakujte aj pre druhý transpondér.
4. Teraz nasleduje pridanie transpondérov. Prejdite pomocou tlačidiel **↓** a **↑** na položku **PRIDAŤ NOVÝ TP** a stlačte **OK**. Objaví sa podmenu, v ktorom sú položky frekvencia, symbolová rýchlosť, QAM, vyhľadávanie siete a vyhľadávanie. Kurzor je na položke **FREKVENCIA**. Teraz je možné zadať frekvenciu nového transpondéru. Pomocou číselných tlačidiel na DO zadajte **2550** a následne potvrdte tlačidlom **OK**. Po potvrdení by sa mala objaviť v riadku frekvencia hodnota **255,0 MHz**. Pokiaľ máte starší typ softvéru, tak stačí zadať **255** a po potvrdení sa objaví v riadku frekvencia hodnota **255 MHz**. Stlačením tlačidla **↓** prejdite na riadok **SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ**. Tu stlačením obdobným spôsobom stlačením tlačidiel **6 9 0 0** a následným potvrdením tlačidlom **OK** zmeňte hodnotu na **6900 Ks**. Teraz, keď sú obe hodnoty zmenené prejdite kurzorom pomocou tlačidla **↓** na položku vyhľadávanie a potvrdte **OK**. Objaví sa okno vyhľadávania programov, kde by sa mali po pár sekundách objaviť v ľavom hornom okienku nájdené programy.
5. Po dokončení vyhľadávania sa ocitnete opäť v okne, kde sa nachádzajú položky Pridaj TP a Zmaž TP. Pre pridanie druhého transpondéru opakujte postup z bodu 4., len je potrebné zadať frekvenciu **263,0 MHz**, čiže pomocou tlačidiel na DO zvoliť **2630**, alebo **263** a následne potvrdiť OK. Rovnako zmeniť aj symbolovú rýchlosť na **6900 Ks**. Následne prejsť na **VYHLADÁVANIE** a potvrdiť tlačidlom **OK**.
6. Po vyhľadaní druhého balíku programov sa ocitnete opäť v okne, kde sa nachádzajú položky Pridaj TP a Zmaž TP. Trojnásobným stlačením tlačidla **EXIT** sa dostanete do základnej obrazovky, kde by už mal ísť posledný naladený program. Pomocou stlačenia tlačidla **OK** si skontrolujte počet programov, malo by ich byť 16. Pokiaľ ich je menej, alebo vám názvy programov nenačítalo v poriadku, treba opakovať celý postup od bodu 1.

+ frekvencia 271,0 MHz.